

Viktig informasjon

- Dette produktet har isolasjonsklasse 1 og må jordes.
- Spenningsforsyning må alltid slås av før montering eller demontering.
- Knust eller tydelig skadet armatur må byttes.
- Pass på at alle forseglinger og pakninger er intakt og fungerende etter montering og vedlikehold.
- Armaturen må ikke tildekkes og må holdes unna lett-antennelige stoffer.
- Rengjøres med fuktig klut.
- Dette produktet har ingen deler som kan byttes av brukeren.
- Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C

Lysarmaturen skal monteres av en kvalifisert elektriker som kan se til at installasjonen skjer i samsvar med gjeldende forskrifter.

Armaturen skal ha tilkobling 220-240VAC 50Hz. (Gjennomkoblet med 5x2,5mm²)

Ødelagte eller slitte deler bør byttes umiddelbart. Monteres i temperaturområde fra -20 til +40°C.


Betek Norge AS påtar seg ikke ansvar for reklamasjoner som skyldes feilaktig montering eller bruk.

Montering

- Slå av spenningstilførsel og sikre mot innkobling.
- Finn et egnet sted å montere armatur.
- Monter armatur med nødvendig festemiddel for underlag.
- Koble til ledere. (N, L og jording) og sjekk at de sitter forsvarlig fast i hurtig-klemmen.
- Sjekk at alle tilkoblinger, forseglinger, nippler og pakninger er i orden før du tester lysarmaturen.

Ønsket effekt settes på Dip-Switch på driveren. (Se på driveren for innstilling) Egen bryter for valg av Kelvin.

Current	Power	4000K		3000K	
		Efficiency	Lumen Output	Efficiency	Lumen Output
200mA	23w	140m/w	3200lm	130m/w	2990lm
250mA	29w		4000lm		3770lm
300mA	35w		4900lm		4550lm
350mA	40w		5600lm		5200lm



① **Lås opp!**

② **Trekk i fjærbelastet deksel.**

③

④ **Må bruke pakning for IP44.**

⑤

⑥ **Lag hull i pakning med et rundt objekt. ALDRI bruk kniv.**

⑦ **Frostfilm kan fjernes om man ønsker.**

IP40 Vegg

IP44 Tak

Lås