

**Viktig informasjon**

- Dette produktet har isolasjonsklasse 1 og må jordes.
- Spenningsforsyning må alltid slås av før montering eller demontering.
- Knust eller tydelig skadet armatur må byttes.
- Pass på at alle forseglinger og pakninger er intakt og fungerende etter montering og vedlikehold.
- Armaturen må ikke tildekkes og må holdes unna lett-antennelige stoffer.
- Rengjøres med fuktig klut.
- Dette produktet har ingen deler som kan byttes av brukeren.
- Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C

Lysarmaturen skal monteres av en kvalifisert elektriker som kan se til at installasjonen skjer i samsvar med gjeldende forskrifter.

Armaturen skal ha tilkobling 220-240VAC 50Hz. (Gjennomkoblet med 5x2,5mm<sup>2</sup>)

Ødelagte eller slitte deler bør byttes umiddelbart. Monteres i temperaturområde fra -20 til +40°C.

**Betek Norge AS påtar seg ikke ansvar for reklamasjoner som skyldes feilaktig montering eller bruk.**

**Montering**

- Slå av spenningstilførsel og sikre mot innkobling.
- Finn et egnet sted å montere armatur.
- Monter armatur med nødvendig festemiddel for underlag.
- Koble til ledere. (N, L og jording) og sjekk at de sitter forsvarlig fast i hurtig-klemmen.
- Sjekk at alle tilkoblinger, forseglinger, nippler og pakninger er i orden før du tester lysarmaturen.

**Ønsket effekt settes på Dip-Switch på driveren. (Se på driveren for innstilling) Egen bryter for valg av Kelvin.**

Current	Power	4000K		3000K	
		Efficiency	Lumen Output	Efficiency	Lumen Output
200mA	11w	130lm/W	1430lm	115lm/w	1265lm
250mA	13w		1690lm		1495lm
300mA	16w		2080lm		1840lm
350mA	20w		2600lm		2300lm

