

1449544

TL-Dim 200 RF

ETIM klasse:
EC000025

Materiale:
Plastkapsling

Farge:
Hvit



Hvis det passer dårlig å strekke ledninger til en armatur vil våre trådløse dimmere og brytere løse oppgaven raskt og enkelt. De trådløse bryterne passer inn i våre rammer og "synkroniseres" med TL-Dim/Switch 100/200 RF med to tastetrykk. TL-Dim 200RF og TL-Switch 400RF kan i tillegg styres av vanlig bryter med impuls signal. Ved dimming av LED anbefales maks 200W på TL-Dim 200RF

ETIM klasse: Dimmer (EC000025)

ETIM versjon: 7.0

1	EF000005	Monteringsarrangement	Basiselement (EV000078)
2	EF000006	Betjeningsmåte	Vri-/trykknapp (EV000251)
3	EF009573	Antall moduler (ved modulbygging)	1,00
4	EF012536	App styring via Bluetooth	Nei
5	EF012162	Dimming fasepåsnitt	Ja
6	EF012161	Dimming faseavsnitt	Ja
7	EF003889	Seriedimmer	Nei
8	EF003876	Omformer inngang	Nei
9	EF003867	Lysverdiminne	Ja
10	EF003910	Kan brukes med knapp	Ja
11	EF003906	Kan brukes med bevegelsessensor	Nei
12	EF003909	Kan brukes med indikator for tilstedeværelse	Nei
13	EF003911	Kan brukes med tidsbryter/timer	Nei
14	EF003907	Kan brukes med overføringsknapp	Nei

15	EF003908	Kan brukes med infrarød-knapp	Nei
16	EF000003	Monteringsmetode	Innfelt (EV000383)
17	EF002442	Type feste	Feste med skrue (EV006354)
18	EF002169	Materiale	Kunststoff (EV000139)
19	EF000025	Halogenfri	Ja
20	EF006569	Type overflate	Matt (EV000146)
21	EF000007	Farge	Hvit (EV000202)
22	EF006243	Gjennomsiktig	Nei
23	EF006755	Egnet for beskyttelsesgrad (IP)	IP20 (EV006405)
24	EF005127	Merkespenning fra/til	100,00 - 240,00 V
25	EF000416	Frekvensområde	434000000,00 - 916500000,00 Hz
26	EF006144	Styrespenning fra/til	100,00 - 240,00 V
27	EF005116	EF005116	0,00 - 400,00
28	EF000124	Tilkoblingstype	Skruklemme (EV001008)
29	EF007572	Ledertverrsnitt fra/til	0,00 mm ²
30	EF008808	Enhet bredde	45,50 mm
31	EF008809	Enhet høyde	20,30 mm
32	EF008810	Enhet dybde	45,00 mm