

**Viktig informasjon****El.nr. 3254635/36**

- Dette produktet er dobbelisolert og behøver ikke jording.
- Spenningsforsyning må alltid slås av før montering eller demontering.
- Sjekk nøye at armaturen monteres riktig vei i skinnen.
- Knust eller tydelig skadet armatur må byttes.
- Pass på at alle armtur er intakt og fungerende etter montering og vedlikehold.
- Armaturen må ikke tildekkes og må holdes unna lett-antennelige stoffer.
- Rengjøres med fuktig klut.
- Dette produktet har utskiftbar reflektor. Bør byttes av elektriker hvis behov for annen reflektor.
- Anbefalt omgivelsetemperatur er -20°C til +45°C

Lysarmaturen skal monteres av en kvalifisert elektriker som kan se til at installasjonen skjer i samsvar med gjeldende forskrifter.

Armaturen skal ha tilkobling 220-240VAC 50Hz og er for innendørs bruk.

**Betek Norge AS påtar seg ikke ansvar for reklamasjoner som skyldes feilaktig montering eller bruk.**

Størrelser:

Sylinder  $\varnothing=55\text{mm}$  X 140mm. Når montert i skinne er byggehøyde fra tak ca.19cm når spot er vendt rett ned. Når spot er vinklet 90° (mot vegg) er byggehøyden ca. 12,5cm.

**Montering**

- Axis Link passer til bruk i 2-fas skinner levert av Betek. (Link skinner)  
De kan også passe andre skinner, men Betek kan da ikke garantere reklamasjonrett hvis det skulle oppstå noe uregelmessig.
- Spot «klikkes» inn i skinnen og låses fast med hendel.  
Ved demontering av spot må hendelen åpnes og man «klikker» spot ut fra skinnen.  
(Her er det litt motstand for å få løsne fra skinnen.)
- Hvis andre lyskilder eller LED-Armaturer brukes på samme skinne må man være oppmerksom på at dimmekurvene er som regel veldig forskjellige og vil ikke dimmes likt.
- Se vår hjemmeside for mer informasjon om deler og tilbehør til Axis Link og Link skinner.