

FDV Dokument

1449566

Bryter IF endevender 2-pol SK sort

ETIM klasse:
EC001590

Materiale:
Halogenfritt flammehemmende polykarbonat

Farge:
Sort



Innfelt 2 pol vekselvevender / endevender i sort farge, 16A/250V.

Skruklemmer. Avmantlingslengde: 8 mm. Kabelverrsnitt: 1,5 mm² til 4,0 mm².

Tilstrammingsmoment på terminalskruene: 0,8 Nm.

Bryteren leveres med deksel og vippestykke demontert og forseglet i en egen forpakning. Festerammen for kombinasjonsrammer medfølger.

ETIM klasse: Installasjonsbryter (EC001590)

ETIM versjon: 10

1	EF002960	Koblingstype	Vekselbryter (EV000648)
2	EF000006	Betjeningsmåte	Vippe/tast (EV006531)
3	EF000005	Monteringsarrangement	Grunnelement med komplett kapsling (EV006348)
4	EF009573	Antall moduler (ved modulbygging)	1,00
5	EF003895	Trykkbryter	Nei
6	EF003816	Antall vipper	1,00
7	EF000003	Monteringsmetode	Innfelt (EV000383)
8	EF002442	Type feste	Skrufeste (EV000717)
9	EF000118	Med monteringsplate	Nei
10	EF002169	Materiale	Plast (EV000139)
11	EF001257	Materialkvalitet	Termoplast (EV000403)
12	EF000025	Halogenfri	Ja
13	EF023790	Antibakteriell behandling	Nei

FDV Dokument

14	EF000139	Overflatebeskyttelse	Ubehandlet (EV006034)
15	EF006569	Type overflate	Matt (EV000146)
16	EF000007	Farge	Svart (EV000206)
17	EF009419	Tekstfelt/merkefelt	Nei (EV004175)
18	EF000134	Belysning	Nei (EV004175)
19	EF006755	Egnet for beskyttelsesgrad (IP)	IP20 (EV006405)
20	EF004293	Slagfasthet	IK00 (EV011423)
21	EF000002	Nominell spenning	250,00 Volt
22	EF000227	Merkestrøm	16,00 Ampère
23	EF003888	Brytestrøm for lysrør	16,00 Lystofflampe-Merkestrøm
24	EF001181	Tilbakemelderkontakt	Nei
25	EF000124	Tilkoblingstype	Skruklemme (EV001008)
26	EF006316	Vaskemaskinbryter	Nei
27	EF008808	Enhet bredde	84,00 Millimeter
28	EF008809	Enhet høyde	84,00 Millimeter
29	EF008810	Enhet dybde	28,00 Millimeter
30	EF000218	Innbyggingsdybde	12,00 Millimeter
31	EF014925	Kompatibel med Apple HomeKit	Nei
32	EF014926	Kompatibel med Google Assistant	Nei
33	EF014927	Kompatibel med Amazon Alexa	Nei
34	EF011072	Med IFTTT-støtte	Nei

Målskisse:

