

Betek | LS10 9,6W/800lm/pr.m

Viktig informasjon:

- Ledstrip må monteres på et avkjølede underlag for å opprettholde levetiden. Eksempel på dette kan være en aluminiumsprofil.
- Monteringsunderlag må være rent og tørt. Ved montering anbefales å bruke en dråpe lim pr. 10-15cm for å unngå at Ledstrip kan løsne i fremtiden. Eksempel på lim kan være TEC7 eller liknende.
- Pass på at Ledstrip ikke blir montert på skarpe kanter og at den ikke bøyes for skarpt i svinger.
- Ledstrip kan klippes på anviste plasser og anbefaler bruk av loddebolt ved skjøt eller tilkobling. Vær oppmerksom på de plasser som LED-strip er klippet eller loddet så ikke den kortslutter mot alu.profil.

NB! Husk å forsiktig skrape/pusse av lakk før påføring av loddetinn. OBS! Total lengde må IKKE være mer enn 10m. Hvis lengden skal være lenger enn 10meter må tilførsel legges til midten eller det må legges flere tilførsler.

- Hvis LED-alu.profil er direkte synlig er det viktig at det brukes LED-strip med riktig "diode-avstand" slik at diodene ikke blir synlig igjennom dekslingen.

En tydelig skadet Ledstrip bør byttes umiddelbart.

Betek Norge AS påtar seg ikke ansvar for reklamasjoner som skyldes feilaktig montering eller bruk.



7 070913 010154

Elnummer: 3253719
Effekt/Spenning: 96W / 24V
Lysterperatur: 2700K
Lysmengde: 8000 lm

Ra: >80
Mål: 8 x 10000mm
IP20

Importert av Betek Norge AS



3 2 5 3 7 1 9

