

1449564

## B-dim 350

ETIM klasse:  
EC000025

Materiale:  
Plast

Farge:  
Hvit (RAL9010)



Faseavsnitt LED dimmer 10-350 W.

B-Dim 350 passer fint til bruk med de fleste faseavsnitt-dimbare armaturer.

Dimmeren har 1-pol brudd og behøver kun L-fas. Den har også endevender funksjon.

Dimmeren er tilpasset Betek sine rammer og har 23,5mm byggehøyde inn i veggboкс.

Minimumsverdi justeres bak deksling.

Dekslene kan også bestilles separat.

ETIM klasse: Dimmer (EC000025)

ETIM versjon: 7.0

1	EF000005	Monteringsarrangement	Grunnelement med sentral dekkplate (EV006345)
2	EF000006	Betjeningsmåte	Vri-/trykknapp (EV000251)
3	EF012536	App styring via Bluetooth	Nei
4	EF012162	Dimming fasepåsnitt	Nei
5	EF012161	Dimming faseavsnitt	Ja
6	EF003889	Seriedimmer	Nei
7	EF001508	Type last	Universal og LED retrofit (EV011953)
8	EF003876	Omformer inngang	Nei
9	EF003867	Lysverdiminne	Nei
10	EF003906	Kan brukes med bevegelsessensor	Nei
11	EF003909	Kan brukes med indikator for tilstedeværelse	Nei
12	EF003911	Kan brukes med tidsbryter/timer	Nei
13	EF003907	Kan brukes med overføringsknapp	Nei

14	EF003908	Kan brukes med infrarød-knapp	Nei
15	EF000003	Monteringsmetode	Innfelt (EV000383)
16	EF002442	Type feste	Feste med skrue (EV006354)
17	EF002169	Materiale	Kunststoff (EV000139)
18	EF001257	Materialkvalitet	Termoplast (EV000403)
19	EF000139	Overflatebeskyttelse	Ubehandlet (EV006034)
20	EF006569	Type overflate	Blank/Glinsende (EV006395)
21	EF000007	Farge	Hvit (EV000202)
22	EF003882	RAL-nummer (lignende)	9010,00
23	EF006755	Egnet for beskyttelsesgrad (IP)	IP20 (EV006405)
24	EF005127	Merkespenning fra/til	220,00 - 240,00 V
25	EF000416	Frekvensområde	50,00 - 50,00 Hz
26	EF006144	Styrespenning fra/til	220,00 - 240,00 V
27	EF005116	EF005116	10,00 - 350,00
28	EF000124	Tilkoblingstype	Skruklemme (EV001008)
29	EF007572	Ledertverrsnitt fra/til	0,75 - 4,00 mm <sup>2</sup>